

# MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller


Бездротовий ІЧ датчик руху з розширеними можливостями фотоверифікації тривоги. Для встановлення на вулиці на висоті від 2 до 4 метрів.



2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

IP55



## Вдосконалене виявлення руху

- Два інфрачервоні (ІЧ) сенсори й один мікрохвильовий сенсор К-діапазону
- Регульована дальність виявлення руху завдяки металевому поворотному кронштейну
- Вертикальний кут огляду — 90°, без сліпих зон під датчиком
- Горизонтальний кут огляду — 90°



## Запобігання хибним тривогам


- Технологія подвійного виявлення: датчик здійснює тривогу лише коли ІЧ й мікрохвильовий сенсори одночасно зафіксують рух
- Три рівні чутливості, які можна налаштувати
- Програмний алгоритм SmartDetect фільтрує теплові перешкоди
- Температурна компенсація

## Фотоверифікація


MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller має вбудовану камеру. Вона дає змогу швидко оцінити ситуацію на об'єкті, що охороняється. Передбачено декілька типів фотоверифікації: за тривоги, сценарієм, розкладом, зміною режиму охорони і запитом.



HDR-камера для чітких фото




ІЧ підсвічування за умов недостатнього освітлення



Роздільна здатність до 640 × 480 пікселів




До 5 фото в серії



## Контроль приватності


- Точне налаштування прав доступу в застосунку Ajax
- Шифрування графічних даних відповідно до вимог GDPR
- Зберігання всіх дій, виконаних у системі, у журналі подій



## Jeweller and Wings


Бездротовий зв'язок

- Дальність бездротового зв'язку — до 1700 м (5550 футів) за відсутності перешкод
- Шифрування даних протягом усього циклу передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою
- Радіочастотний гопінг для запобігання радіозавадам глушінню



## Захист від саботажу

- Система антимаскування<sup>1</sup>
- Тривога тампера для сповіщення про спроби демонтувати пристрій
- Магнітометр для виявлення несанкціонованої зміни положення датчика
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни



## Встановлення без зусиль

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax
- До 3 років роботи від попередньо встановлених батарей
- Не потрібно розбирати корпус для встановлення
- Встановлення на металевий поворотний кронштейн
- Перевірка куту огляду камери та максимальної дальності виявлення руху в застосунках Ajax

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Відповідність стандартам</div> <div>EN 50131 (Grade 2)<br/>PD 6662:2017</div> <div>Сумісність</div> <div>Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:</div> <div></div> <div><a href="https://ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=MC.OHMP.J">ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=MC.OHMP.J</a></div>      | <div>Зв'язок із хабом або ретранслятором</div> <div>Технології зв'язку<br/>Jeweller i Wings</div> <div>Дальність зв'язку<br/>до 1700 м<br/>до 5550 футів<br/>За відсутності перешкод</div> <div>Діапазони частот<br/>866,0–866,5 МГц<br/>868,0–868,6 МГц<br/>868,7–869,2 МГц<br/>905,0–926,5 МГц<br/>915,85–926,5 МГц<br/>921,0–922,0 МГц<br/>Залежить від регіону продажу</div>                                                | <div>Виявлення руху</div> <div>Чутливі елементи<br/>2 × ІЧ сенсор<br/>1 × мікрохвильовий сенсор<br/>К-діапазону</div> <div>Дальність виявлення руху<br/>до 15 м<br/>до 49 футів</div> <div>Кути виявлення руху<br/>вертикальний: 90°<br/>горизонтальний: 90°</div> <div>Система антимаскування¹</div> | <div>Фотоверифікація</div> <div>Роздільна здатність фото (в пікселях)<br/>640 × 480<br/>320 × 240 (за початкових налаштувань)<br/>Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунках Ajax</div> <div>Кількість фото в серії<br/>від 1 до 5 із роздільною здатністю 320 × 240<br/>від 1 до 3 із роздільною здатністю 640 × 480<br/>Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунках Ajax</div> <div>Швидкість доставляння фото<br/>до 9 с для 320 × 240<br/>до 20 с для 640 × 480</div> <div>ІЧ підсвічування</div> <div>Функція HDR</div> <div>Регулярні перевірки стану камери</div> |
| <div>Живлення</div> <div>Елемент живлення<br/>6 × CR123A<br/>(попередньо встановлені)</div> <div>Строк роботи від батарей<br/>до 3 років</div> <div>Можливість під'єднання зовнішнього блока живлення 12–24 В==</div> <div>Комплектація</div> <div>MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller<br/>6 батарей CR123A (попередньо встановлені)<br/>Навіс<br/>Металевий поворотний кронштейн<br/>Монтажний комплект<br/>Коротка інструкція</div> | <div>Корпус</div> <div>Колір<br/>білий</div> <div>Розміри з поворотним кронштейном<br/>234 × 98 × 230 мм<br/>9,21" × 3,86" × 9,06"</div> <div>Розміри без поворотного кронштейна<br/>234 × 98 × 137 мм<br/>9,21" × 3,86" × 5,39"</div> <div>Вага з поворотним кронштейном<br/>1010 г<br/>35,6 унції</div> <div>Вага без поворотного кронштейна<br/>620 г<br/>21,9 унції</div> <div>Тривога тампера</div> <div>Магнітометр</div> | <div>Встановлення</div> <div>Діапазон робочих температур<br/>від –25 °C до +60 °C<br/>від 13 °F до 140 °F</div> <div>Допустима вологість<br/>до 95%</div> <div>Клас захисту<br/>IP55</div> <div>Висота встановлення<br/>2–4 м<br/>6,6–13 футів</div>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>1</sup> Система антимаскування доступна лише для ІЧ сенсорів й не виявляє маскування мікрохвильового сенсора.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

[ajax.systems/support/devices/motioncam-outdoor-highmount-phod/](https://ajax.systems/support/devices/motioncam-outdoor-highmount-phod/)



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport\_Bot



ajax.systems